

HgCd/10

Спектральные лампы



Области применения

- Оптика, фотофизика, спектроскопия
- Химико-технологические производства и медицина



Техническое описание продукта

Technical data


Информация о продукте

Номер заказа	HG CD/10 1A PIC
--------------	-----------------

Электрические параметры

Напряжение лампы	30 В
Номинальный ток	1,00 А
Тип тока	Переменный ток (АС)
Номинальная мощность	25,00 Вт

Размеры и вес



Длина спирали	7,00 mm
Диаметр спирали	8,0 mm

Температуры и условия управления

Предельная температура в Тс	350 °C
-----------------------------	--------

Дополнительные данные

Конструктивная форма / исполнение	Кадмий/Ртуть
Цоколь	PICO9

Классификация

Номер заказа	HG CD/10 1A PIC
--------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	01-01-2022

Техническое описание продукта

Primary Article Identifier	4050300211459
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	aff56e82-27b7-48b3-94cc-f293d64b75e6

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300211459	OSRHGCD10	-	-	-
4050300748061	OSRHGCD10	-	-	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300211459	HgCd/10	Shipping carton box 1	167 mm x 64 mm x 76 mm	0.81 дм ³	95.00 g
4050300748061	HgCd/10	Shipping carton box 10	345 mm x 190 mm x 144 mm	9.44 дм ³	1116.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.