

Hg 100

Спектральные лампы



Области применения

- Оптика, фотофизика, спектроскопия
- Химико-технологические производства и медицина



Техническое описание продукта

Technical data


Информация о продукте

Номер заказа	HG100 45V VS1
--------------	---------------

Электрические параметры

Номинальное напряжение	45,0 В
Напряжение лампы	45 В
Номинальный ток	1,00 А
Тип тока	Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)
Номинальная мощность	22,00 Вт

Размеры и вес



Длина спирали	8,00 mm
Диаметр спирали	3,0 mm

Температуры и условия управления

Предельная температура в Тс	350 °C
-----------------------------	--------

Дополнительные данные

Конструктивная форма / исполнение	Ртуть
Цоколь	PICO9

Классификация

Номер заказа	HG100 45V VS1
--------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Техническое описание продукта

Date of Declaration	25-11-2022
Primary Article Identifier	4050300231310 4008321484536
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3682195b-788e-4134-afdf-9531bd3410ac

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300231310	OSRSPHG100	-	-	-
4050300748085	OSRSPHG100	-	-	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300231310	Hg 100	Shipping carton box 1	167 mm x 66 mm x 64 mm	0.71 дм ³	128.00 g
4050300748085	Hg 100	Shipping carton box 10	345 mm x 140 mm x 185 mm	8.94 дм ³	1443.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.