

Данные о продуктовой линейке

OSRAM

ORIGINAL MINIXEN

Оригинальная запасная часть



—

Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Сигнальные лампы ORIGINAL MINIXEN предназначены для легковых автомобилей, применяются для внутрисалонного освещения и в качестве фонарей для чтения. Увеличенный световой поток и использование чистого ксенона в газовом составе колбы делают лампы более яркими по сравнению со стандартными вспомогательными лампами.



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		Электрические параметры				
	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение
ORIGINAL MINIXEN 2886X	2886X	Вспомогательное освещение	6 Вт	120 В	600 Вт	±10 %	13,5 В
ORIGINAL MINIXEN 3886X	3886X	Вспомогательное освещение	6 Вт	120 В	600 Вт	±10 %	13,5 В

Описание продукта	Фотометрические данные	Размеры и вес		Срок службы		Дополнительные данные	Возможности / мощности
	Световой поток	Длина	Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Цоколь	Технология
ORIGINAL MINIXEN 2886X	85 лм	268 mm	1000 mm	400 h	1000 h	W2.1x9.5d	AUX
ORIGINAL MINIXEN 3886X	80 лм	274 mm	900 mm	400 h	1000 h	BA9s	AUX

Описание продукта	Сертификаты и Стандарты	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)		
	ECE-категория	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL MINIXEN 2886X	-	05-03-2024	4050300888668 4008321094667 4052899560604	No declarable substances contained
ORIGINAL MINIXEN 3886X	-	05-03-2024	4050300885896 4008321095787	No declarable substances contained

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIXEN 2886X	In work
ORIGINAL MINIXEN 3886X	In work

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

